

Light My Way

Forebygger fall i hjemmet



Nå slipper du å famle i mørket.

Art. nr. BE8108

Når vi blir eldre kan vi få flere problemer om natten. Hyppige toalettbesøk, tørst, rastløshet og søvnforstyrrelser. Disse problemene øker risikoen for fall betydelig. Light My Way registrerer at du forlater sengen og tenner automatisk belsningen slik at du ser terskler, teppekanter, løse ledninger og andre hindringer.

 **Enkel montering**
Ingen ledninger eller kabler

 **Trådløst**
Bluetooth 5.0 med opp till 50 meters rekkevidde.

 **Vedlikeholdsfritt**
Alle enheter er ferdig programmert.

 **Komplett løsning**
Spesielt utviklet for eldre

Hvis du våkner om natten

Sensoren aktiveres når du går ut av sengen og lampene tennes.

På vei til badet.

Lampene tilpasser lysstyrken automatisk så du ikke blir blendet.

Når du legger deg igjen

Når du kommer tilbake til sengen slukker du alle lamper med ett enkelt trykk.



Teknisk informasjon



Sengesensor

Mål og vekt

Høyde	170 mm
Bredde	170 mm
Dybde	14 mm
Vekt	154 g (inkl. batterier)



Lysbrytere

Mål og vekt

Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	18 mm
Vekt	60 g (inkl. batterier)



Lyspærer

Mål og vekt

Høyde	102 mm
Bredde	58 mm
Dybde	58 mm
Vekt	72 g (inkl. batterier)



Strøm og batteri

- Batteritype: 3 x 3V Panasonic CR2450
- Strømforbruk:
Aktiv < 6mA
Dvale < 60µA
- Driftstid: Opp til 3 år

Strøm och batteri

- Batteritype: 1 x 3V Panasonic CR2450
- Strømforbruk:
Aktiv < 6mA
Dvale < 20µA
- Driftstid: Opp til 3 år
- Indikator for lavt batterinivå med full systemovervåkning

Egenskaper

- Typ: E27 7W LED 80RA
- Driftspenning: 100 – 240 VAC 50/60Hz
- Strømforbruk:
Aktiv < 100mA, dvale < 8mA
- Lysmengde: 600 lm (~60W)
- Fargetemperatur: 2700k (varmhvit)
- Driftstid 30.000 timer

Systeminformasjon

Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth Mesh-teknologi
- Frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Rekkevidde: Opp til 50 meter.
Rekkevidden kan begrenses av tykke vegger

Bruksområde

- Kun for innendørsbruk
- Arbetstemperatur: 15° – 35° C
- Ikke kondensierende: 5% – 95%

I pakken, BE8108

- Sensor
BE2500 Sengesensor
- Lyspærer
BE2510 Soverom
BE2511 Gang
BE2520 Baderom
- Lysbryter
BE2530 Soverom
BE2540 Baderom
- Adaptere
BE9278 E14 to E27
BE9279 B22 to E27
- Rammer og lokk
2 x BE9270 Distanseramme
2 x BE9271 Lokk
2 x BE9272 Ramme
- Batterier
Ferdig montert

Regulatoriske krav

- Oppfyller følgende standarder:
CE, RoHS, WEEE, Der Grüne Punkt



Vedlikehold

- BE2500
Tørkes av med tørr eller lett fuktet klut.
- Lyspærer og strømbrytere
Tørkes av med tørr eller lett fuktet klut.

© 2018 Bellman & Symfon AB. All rights reserved

BE8108_028DSH001-NO

bellman.com