



VOX UNO Stemmeforsterker med 1 mottaker

VOX UNO Stemmeforsterker med 1 mottaker (VOX UNO-1) er meget velegnet for personer med svak stemme, da den fremhever taletydighet. Brukt sammen med riktig valgt Vestfold Audio mikrofon får man en stemmeforsterker tilpasset brukerens stemme.

For personer med meget svak stemme anbefaler vi Mikrofon hodebøyle mod. 11.

Med denn stemmeforsterkeren kan man prate til forsamlinger, bruke den i mindre møter og der man ellers sliter med å bli hørt. For mange rullestolbrukere med svak stemme har dette ført til en god løsning, da mikrofonen kan festes direkte til nakkestøtten slik at mikrofonen ikke berører kroppen. Disse brukerne har svært nedsatt styrke. Ved bruk i rullestol er det kort avstand mellom mikrofon og høyttaler, da er det viktig å velge mikrofon som fungerer godt.

VOX UNO-1 er oppladbar med en driftstid på ca 11 timer mellom hver opplading.

Spesifikasjoner

Tilkoblinger på baksiden:
En lydutgang (3,5mm jack)
En lydningang (3,5mm jack)

Tekniske data

Radiofrekvens standard.: 823–832MHz (andre frekvenser kan tilpasses geografisk lokasjon).
Audio linje frekv.: 125 – 16000 Hz
Audio mik. frekv.: 200 – 12000Hz
Utgangseffekt (max): 7W
Impedanse høyttalere: min 2 Ohm
Dim. (bxhxd): 188x132x96 mm
Vekt: 1,8 kg
Driftsspennning: 15VDC (strømforsyning medfølger)
Driftstid (nominelt): >10t
Normal ladetid fra tom: 6 timer

ANBEFALTE MIKROFONER:



Mikrofon hodebøyle mod 1 m/VA-sender og lader (HMS 290521)
Robust mikrofon, spesielt god egnet for personer med svak eller meget svak stemme. Svart.



Mikrofon hodebøyle mod 11 m/VA-sender og lader (HMS 290527)
Spesielt godt egnet for personer med svak eller veldig svak stemme. Beige.



Mikrofon hodebøyle mod 10 m/VA-sender og lader (HMS 290526)
Solid mikrofon av meget høy kvalitet som fremhever konsonantene i talen.

ALTERNATIVE MIKROFONER:



Mikrofon hodebøyle mod 3 m/VA-sender og lader (HMS 290522)
Hodebøylemikrofon av meget høy kvalitet som framhever konsonantene.



Mikrofon hodebøyle mod 5 m/VA-sender og lader (HMS 290523)
Enkel og rimelig hodebøylemikrofon med nøytral gjengivelse.



Mikrofon hodebøyle mod 7 m/VA-sender og lader (HMS 290524)
Hodebøylemikrofon med nøytral gjengivelse.



Mikrofon hodebøyle stor mod 8 m/VA-sender og lader (HMS 290525)
Meget god mikrofon som fremhever konsonantene i tale, og dermed taleforståelsen.



Mikrofon hodebøyle 4m mini m/VA-sender og lader (HMS 290528)
Liten og meget lett med gode tilpasnings-muligheter.



Mikrofon ørebøyle mod 4 m/VA-sender og lader (HMS 290529)
God ørebøylemikrofon som er egnet for voksne personer med svak stemme.



Mikrofon ørebøyle mod 5 m/VA-sender og lader (HMS 290530) God ørebøylemikrofon som er egnet for stemmesvake barn og personer med lite hode.



Mikrofon mygg mod 1 m/VA-sender og lader (HMS 290531) Myggmikrofon benyttes når det ikke er mulig å benytte hodebøylemikrofon. Festes på klærne med klips.



Mikrofon strupe mod 1 m/VA-sender og lader (HMS 290532) Strupemikrofonen plukker opp lyden via sensorer i kontakt med halsen. Brukes når det er vanskelig å benytte mikrofon ved munnen.

TILBEHØR:



UNO Ladeplattform (Art. Nr. 1606/233391)

Praktisk og stødig holder som sikrer mikrofonen fra å falle i gulvet.