



CareAssist

Hva er CareAssist?

CareAssist er en liten bærbar alarmmottaker som kan motta signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.

Med en vekt på bare 148 g er det lett å gå rundt med alarmmottakeren, som kan motta signaler på opptil 50 m innendørs og 200 m utendørs.

Hvem er CareAssist til?

CareAssist er et trådløst alarmsystem utviklet for å støtte personell i mindre boliger eller lignende. Her kan CareAssist være ekstremt egnet for å varsle personalet når en pålitelig løsning er ønsket - uten investering i et større alarmsystem.

Hvordan virker CareAssist?

Når en alarm sendes fra en av de mange tilknyttede alarmsendere / sensorer, vil alarmmottakeren vibrere og avgi en alarmlyd. I tillegg vises f.eks. Alarmtypen og romnummeret i displayet.

CareAssist har en fleksibel overvåkingstid. Dette kan for eksempel være tilfelle når du bruker en PIR-bevegelsessensor eller en universalsensor. CareAssist muliggjør at alarmsignalene fra disse enhetene bare aktiveres i en viss periode hver dag.

Innstilt dato og klokkeslett i CareAssist vil bli brukt til å logge alarmhistorikken i CareAssists minne. Alarmhistorikken inkluderer både tidspunktet for mottak av alarm og tidspunktet for aksept. Historikken kan ses på skjermen eller lastes ned til en PC ved hjelp av en spesiell kabel.

Funksjoner

- Kan motta signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.
- Informativ tekst og lett leselig tekst i display.
- Kan huske de seneste 256 hendelser.

Fordeler

- Trådløst og lett å bære (belteclips medfølger).
- Trygghet for både mottakere og brukere.
- Liten, men kraftfullt system med stor fleksibilitet.
- Enkel å bruke.

Spesifikasjoner

Teknisk informasjon

Artikkelnummer:

68107/01

Dimensjoner:

128 × 73 × 22 mm (L × B × D)

Vegt:

148g

Frekvens:

869.2125 MHz

Rekkevidde:

Opp til 200 m (fri sikt)

Opp til 50 m (i en bygning)

Forbindelse

Opp til 128 programmerbare alarmsendere/sensorer

Hukommelse

De seneste 256 hendelser

Strømforsyning:

Batteri

USB-opplader medfølger

Batteritid:

Opp til 12 timer

Oppladningstid for batteri:

Opp til 2 timer (krever 24 timer oppladning ved bruk første gang)

Standarder

Direktiver:

CE-merket