



# Careline IP 4G Smarthub

## Hva er det?

Careline IP 4G Smarthub er vår nye trygghetsalarm. Den er 100% digitalisert, så alle oppdateringer og påfølgende justeringer skjer fra vår sentrale administrasjonsportal. Dette gjør påfølgende besøk til hjemmet overflødig og sikrer at trygghetsalarmen alltid er online - og settes opp som avtalt.

## Hvem er produktet til?

Careline IP 4G Smarthub er hovedsakelig til brukere som har behov for hjelp fra hjemmesykepleien eller liknende.

## Hvordan virker det?

Ved et enkelt trykk på alarmsenderen (eller alarmknappen på selve trygghetsalarmen) sendes det en alarm videre til hjemmesykepleien, responscenter eller andre mottakere – via 4G-mobildata.

## Høyeste sikkerhet

Sikkerheten er veldig høy da alarmen automatisk kan bytte mellom 4G, 3G og 2G for å få forbindelse. Hvis dette ikke lykkes, er det mulig å bytte til en vanlig telefonsamtale - over mobilnettverket eller via en Internett-tilkobling (kablet eller Wi-Fi) på SIP-protokollen.

Careline IP 4G Smarthub er satt opp til å gjøre en "end-to-end" test med faste intervaller. Det gir ekstra sikkerhet for at alt fungerer som det skal.

## Overblikk

Vi tilbyr en plattform for statusovervåking som gir en fantastisk oversikt over alle installerte trygghetsalarmer. I tillegg vises status for strømforsyning og mobilforbindelse, og det sørges for at alle trygghetsalarmer blir satt opp etter avtalt standard.

Selve trygghetsalarmen overvåkes kontinuerlig og sender automatisk meldinger om batterisvikt, forsyningsvikt og mangel på utstyr til valgte mottakere eller Tunstalls døgnåpne vaktentral.

## Tilbehør

Careline IP 4G Smarthub kan håndtere opptil 16 forskjellige enheter (f.eks. Døralarm, røykvarsler og bevegelsessensor). Alle disse enhetene kan overvåkes og vil automatisk sende alarm i tilfelle batterinivået er lavt. Det store utvalget sikrer at plattformen kan oppfylle fremtidige krav til tjenester til brukere.

## Funksjoner og fordeler

- Kommuniserer via standard SCAIP-protokollen eller IPACS.
- Kan sende alarmer til mottakere i 8 nivåer.
- Kan sende alarmer til 10 forskjellige GSM-adresser eller telefonnummer.
- 4G med fallback til 3G, 2G og SIP.
- Sikkerhet gjennom hyppig digital overvåkning.
- Utmerket lyd kvalitet, rent og enkelt design – enkel i bruk.
- Alarmene sendes sikkert via 869 MHz med toveiskommunikasjon.
- Mulighet for Bluetooth BLE, ZigBee, Z-Wave for fremtidige integrasjoner til lås, alarmer og annet eksternt utstyr.

## Spesifikasjoner

### Teknisk informasjon

**Artikkelnummer:**

02224915

**Dimensjoner:**

180×58×98 mm (B×D×H)

**Vekt:**

430 g

**Frekvens:**

869 MHz, Bluetooth BLE, ZigBee (opsjon), Z-wave (opsjon) og via Wi-Fi.

**Funksjonsovervåkning:**

Realtidsovervåkning

**Strømforsyning:**

230V adapter 12V/450mA

**Batteri:**

NiMH 3,6V 2000mAh

**Backuptid ved strømsvikt:**

To døgn

**Kommunikasjon:**

Toveiskommunikasjon

### Standarder

**RED:**

2014/53/EU

**CE:**

Oppfyller kravene